



Technický datasheet
VGP 11001 s AVR

ELEKTROCENTRÁLY JEDNOFÁZOVÉ

	Model	VGP 11001 s AVR
Alternátor	Typ	Synchronní
	AC napětí	230 V
	Frekvence	50 Hz
	Max. jednofázový výkon	10400 W
	Proud	45,2 A
	Ochrana	IP 23
Motor	Typ	Benzín
	Značka	B&S
	Model	Vanguard 20 HP
	Výkon motoru	13 kW
	Spotřeba paliva	4,9 l / h
	Kapacita nádrže	16 litrů
Ostatní	Startovací systém	Elektrický startér
	Kontrolní panel	-
	Rozměry [D x Š x V]	900 x 645 x 620 mm
	Váha	145 kg
	Model	VGP 11001 s AVR

